

## BATTERIBOX MED EXTERNA UTGÅNGAR

Med inbyggd säkring och spänningsindikator

NMCBB-N70F  
Batteribox med inbyggd säkring (60 A) och  
spänningsindikator

- Display med spänningsindikator
- Säkring (60 A)
- 2 st USB-utgångar
- 2 st 12 V-utgångar
- Robusta snabbkopplingar utanpå boxen



### Produktbeskrivning

Om du ofta behöver flytta ett batteri, exempelvis i och ur en båt, så är vår batteribox från Nordmax den perfekta lösningen. Med den får du inte bara en praktiska låda att bära batteriet i utan även smarta funktioner som bland annat digital spänningsmätare, inbyggd säkring och USB-uttag för laddning av extern utrustning.

### Exempel på passande batterier

Nordmax	LEISURE 72, LEISURE 75, D26R-750, M27-750
Ritar	RA12-55M, RA12-75M
Lilead	S80, S110, S2450
Yuasa	L26-70, L26-80, M26-80, M27-90, L26-AGM
Global	57500, 58000
Varta	LFS75, LFD75
Tudor	TU72, TR350

## TEKNISK DATA

### Mått

<b>Bredd</b>	251 mm
<b>Höjd</b>	306 mm
<b>Längd</b>	424 mm

### Övrig data

<b>Invändig bredd</b>	220 mm
-----------------------	--------

<b>Säkring</b>	60 A
<b>Färg</b>	Svart
<b>Invändig höjd</b>	306 mm
<b>Invändig längd</b>	338 mm
<b>Utrustning</b>	Digital spänningsindikator (LED)   16 A strömbrytare   12 V högströmsterminaler   Spännband
<b>Passar till batterigrupp</b>	23
<b>Utgångar</b>	1 x USB (5 V / 1 A)   1 x USB (5 V / 2,1 A)   2 x 12 V (cigarett)

