

## RENOGY REGO SMART BATTERILADDARE

RACC35A1W

Renogy REGO 12V 35A AC-DC batteriladdare

- LED-indikatorer som ger tydlig och lättförståelig visuell feedback om laddningsstatus och eventuella problem
- Stöder flera batterityper inklusive litium, gel, AGM, SLD, FLD
- Wake-up funktion som återaktiverar ditt litium batteri om batteriets BMS löst ut
- Inbyggda skydd mot överström, övertemperatur, låg temperatur, kortslutning och omvänd anslutning
- Möjlighet till Bluetooth-anslutning för realtidsövervakning och justering av laddningsparametrar



### Produktbeskrivning

Renogy REGO 12V 35A AC-DC batteriladdare,

Är en mångsidig enhet som stöder olika typer av 12V-batterier inklusive litium, gel, AGM, SLD och FLD.

Den erbjuder en intelligent fyrstegs-laddningskurva och laddarens LED-indikatorer ger tydlig visuell feedback om laddningsstatus och eventuella problem.

Laddströmmen kan ställas in från 5A till 35A

Den är utrustad med en wake-up funktion som återaktiverar litiumbatterier om batteriets BMS löst ut, samt inbyggda skydd mot överström, övertemperatur, låg temperatur, kortslutning och omvänd anslutning.

När den används med den externa Bluetooth BT-2-modulen kan du övervaka laddarens driftstatus i realtid, få tillgång till driftdata och justera parametrar via DC Home-appen.

## TEKNISK DATA

### Mått

<b>Bredd</b>	160 mm
<b>Höjd</b>	72 mm
<b>Längd</b>	228 mm

### Egenskaper

<b>IP-klass</b>	IP32
<b>Vikt</b>	3 kg

<b>Laddningsström</b>	5-35 A
<b>Utgångsspänning</b>	9-17 V DC
<b>Kompatibel med</b>	RCM-BT2 Bluetooth modul
<b>Batterispänning</b>	12 V