

VERKSTADSLADDARE FÖR STARTBATTERIER

Upp till 120 A

0036834

Verkstadsladdare för startbatterier: 12/24 V / 70 A / 2 m
kabel



- Laddar alla typer av startbatterier
- Gnistfri
- 12 V 70 A / 24 V 60 A alt. 12 V 100 A
- IP21

Produktbeskrivning

Verkstadsladdaren är det perfekta redskapet för verkstäder som har krav på kraftfulla laddare vid diagnostiker och uppdateringar av programvaror i fordon. Välj mellan 24V 60A eller 12V 70A, denna laddare passar utmärkt till verkstäder som har behov av både 12V och 24V laddare. Ett enkelt knapptryck ställer om laddaren mellan 12Volt eller 24Volt. Laddaren känner igen batteriet och startar inte om fel batteri ansluts.

Verkstadsladdare är en mycket kraftfull och kompakt batteriladdare, designad med högeffektiv switchteknik. Perfekt i verkstadsmiljöer där kravet på snabb och säker laddning är stort.

Laddarna ställs enkelt in till rätt batterityp, spänning eller power supply läge genom tryckknappen på laddarens framsida. Laddaren är både kortslutningssäker och polaritetsskyddad för högsta säkerhet. Laddaren är mycket enkel att använda, bara att koppla på batteriet och välja rätt batterityp så löser laddaren resten. Laddaren levereras med kraftiga batteriklämmor och dubbelisolerade kablar, batterikablar upp till 5M går att beställa som tillval.

TEKNISK DATA

Mått

Bredd	125 mm
Höjd	85 mm
Längd	268 mm
Kabellängd	2 m

Egenskaper

IP-klass	IP21
Laddningsspänning	14,8 V eller 29,6 V
Arbetstemperatur från	-25 °C
Spänning	12/24 V

Gnisttskydd	Ja
Laddningsström max	70/60 A
Kortslutningsskydd	Ja
Egenförbrukning, batteri	Max 2 mA
Polaritetsskydd	Ja
Godkännanden	CE: EN 55022B, EN 50081-1, EN 50082-2
Övertemperaturskydd	Ja
Kylning	Fläkt
Arbetstemperatur till	25 °C
Material Kapsling	Aluminium
Ingångsspänning	230 V, 50-60 Hz

