

## DC/DC-LADDARE OCH BOOSTER

### Double Output DC/DC Booster

399230

DC/DC-laddare / Booster: 12 V / 25 A (laddare) / 18 A (booster)

- Fläktlös
- Optimal drift
- Vibrationstålig
- Snabb och säker installation
- Enkla inställningar och utvecklande installation



#### Produktbeskrivning

Dolphins DC/DC-förstärkare med dubbla utgångar lanseras med en banbrytande teknik eftersom den har utformats specifikt för att följa de senaste Euro 6 och Euro 7 generatorstandarderna för fritids- och specialfordon. Produkten sticker ut på marknaden då den är patenterad på europeisk nivå och har E-märkts enligt ECE R10-föreskrifter.

Fördelarna är många hos DC/DC-boostern med dubbla utgångar. Med sin unika dubbelutgångsfunktion ökar den laddningskapacitet, så att det går driva både servicebatteri och kyl eller värmare samtidigt.

Dessutom är boostern utrustad med industriella "Plug-and-Play" kontakter, som hjälper till att effektivisera installationsprocessen, minska fel och öka tillförlitligheten. Produkten är även kompatibel med ett brett utbud av batteriteknologier, inklusive litium, såväl som olika kylskåp som kompressor eller absorptionstyper. Genom att möjliggöra parallell drift ger Dolphins booster en extra kraftkälla som förbättrar lagerhanteringen.

Den här DC/DC-boostern med dubbla utgångar är ett perfekt val för att uppleva en ny nivå av effektivitet och bekvämlighet för fordonets energibehov.

## TEKNISK DATA

### Tekniska egenskaper

<b>Ingångsspänning</b>	12-16 V
<b>Utgångsström max</b>	18 A
<b>Effektivitet</b>	90 %
<b>Arbetstemperatur från</b>	-10 °C
<b>Arbetstemperatur till</b>	50 °C
<b>Luftfuktighet</b>	90% max (icke-kondenserande)
<b>Display</b>	LED multi-funktion

#### Mått

<b>Längd</b>	200 mm
<b>Bredd</b>	142 mm
<b>Höjd</b>	72,5 mm
<b>Vikt</b>	2 kg

#### Övriga egenskaper

<b>Antal utgångar</b>	2
<b>Ingångsström max</b>	50 A
<b>Laddström</b>	25 A